



**PT30
Omura**
мобильный
компьютер



ОСОБЕННОСТИ

Высочайшая скорость сканирования.

Приобретая PT30 Omura вы можете рассчитывать на непревзойденную скорость сканирования одно- и двумерных штрих-кодов. Запатентованный компанией Newland сканирующий модуль обеспечивает быстрое и точное сканирование большинства известных штрих-кодов.

Отличное соотношение цена-качество.

Этот доступный по цене мобильный терминал содержит все необходимые функции для решения любых повседневных задач. Устройство работает под управлением Microsoft Windows CE.NET 6.0, оснащено процессором PXA310 с частотой 806 МГц, 256 МБ ОЗУ и 4 ГБ флэш-памяти, что позволит использовать его даже при самых высоких требованиях.

Надежная беспроводная связь.

Благодаря Wi-Fi 802.11 b/g и Bluetooth, PT30 Omura обеспечит мобильность и постоянство связи вашим сотрудникам для эффективной и удобной работы.

Варианты применения

Подходит для использования внутри помещений • Управление складом • Управление розничной торговлей • Отслеживание происхождения продуктов питания • Управление производством • Чтение показаний счетчиков электроэнергии • Проведение инвентаризации и многое другое.

Увеличенное время автономной работы.

PT30 Omura оснащен аккумулятором емкостью 3500 мАч, обеспечивающим непрерывную работу в течение 11 часов.

Эргономичный и износостойкий корпус.

Эргономичный дизайн PT30 Omura оптимизирован для использования сканера одной рукой, позволяя комфортно работать целый день. С защитой от падений с высоты 1,2 м устройство будет продолжать работать, несмотря на неизбежные падения и удары, а герметичный корпус класса IP54 предотвратит попадание пыли и влаги вовнутрь.

Доступные варианты комплектации.

PT3051-3A-C: 1D CCD + зарядная подставка
PT3051-2A-C: 2D CMOS + зарядная подставка
PT3051-0A-C: 1D Laser + зарядная подставка

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Производительность | Процессор | | Marvell XScale PXA310, 806MHz ЦПУ | |
| | Операционная система | | Microsoft Windows CE.NET6.0 | |
| | Память | | 256Мб RAM 128Мб ROM | |
| | | | 4Гб flash память для хранения пользовательских данных | |
| Физические свойства | Интерфейс | | Mini USB 2.0, Поддерживается зарядка через USB | |
| | Размеры | | 189.5 (Д) ×76(Ш) ×45(В) мм (7.5 x 3 x 1.7 дюймов) | |
| | Вес | | 382г (включая батарею) | |
| | Дисплей | | 2.83" QVGA с подсветкой TFT сенсорным ЖК-экраном | |
| | Клавиатура | | 30 клавиш с подсветкой | |
| | Уведомления | | Вибрация, динамик и многоцветные светодиоды | |
| | Аккумулятор | | Главный 3.7 В, 3500 мАч Литий-полимерный аккумулятор Резерв 3.7 В, 150 мАч Литий-полимерный аккумулятор (поддерживает 50-часовое резервное копирование данных) | |
| | Ожидаемый срок службы батареи | | 11 часов | |
| | Ожидаемое время зарядки | | 3.5 часов (с помощью AC адаптера) | |
| | Слот расширения | | MicroSD разъем | |
| | Адаптер питания | | Выход: DC5В,1.5А; Вход: AC100~240В,50~60 Гц | |
| | Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| | | Диапазон температурахранения | | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| | | Влажность | | 5%~95% (без конденсации) |
| Защита от статического напряжения | | ±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд) | | |
| Защита от падения | | 1.2м падения на бетон | | |
| Герметичность | | IP54 | | |
| Распознаваемые штрих-коды | 1D | CCD (≥4мил) Laser (≥4мил) | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93 и другие. | |
| | 2D | CMOS(≥5мил) | Все 1D символики, PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec и другие. | |
| Сетевые подключения | WLAN | | 802.11 b/g, поддержка безопасности EAPWEP, WPA, WPA2, 802.1X | |
| | WPAN | | Bluetooth Class II V2.0 | |
| Сертификации | | | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC | |
| Принадлежности | | | Аккумулятор, AC Адаптер, USB кабель, стилус | |

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V3.0

Newland EMEA
главный офис
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Нем. язычные страны
+49 (6) 182 82916-16
info@newland-id.de

Великобритания
+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

Франция
+39 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Россия
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

Испания и Португалия
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Средний Восток
+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Италия
+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

Южная Африка
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Север и Балтика
+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com

Иран
+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com