



ОСОБЕННОСТИ

Пользовательское решение для сканирования.

Превосходное считывание 1D и 2D штрих-кодов с ЖК-экрана. FR21 Neon был сделан для создания оптимального качества обслуживания клиентов в точках продаж. Он сканирует быстро и просто даже в руках самого неопытного пользователя, что делает FR21 Neon идеальным решением для мобильных платежей, программ лояльности и проверки билетов.

Отлично подходит для торговых точек.

FR21 Neon разработан как современное и привлекательное устройство, которое вы можете подстроить под свой бренд и место продажи. Его компактные размеры делают его идеальным для позиционирования на небольшом столе, полке магазина или на стойке, где пространство имеет решающее значение. Для дополнительной гибкости сканирующая головка может быть наклонена до 35° для сканирования объектов различных форм и размеров.

Варианты применения

- Мобильные платежи • программы лояльности клиентов • верификация групповых покупок
- столы обслуживания клиентов.



Логотип вашей компании.

FR21 Neon
настольный сканер



Этикетка будет идти в коробке, на случай, если вы не будете использовать свой логотип.

Деликатная подсветка.

FR21 Neon оснащен деликатным белым светом, который оптимизирует производительность сканирования, не привлекая при этом лишнего внимания.

Возможность персонализации.

FR21 Neon можно легко подстроить под формат вашего бренда. Круглое окно (диаметр 2,8 см) под сканером имеет светодиодное освещение, что обеспечивает дополнительную видимость логотипа компании, помещенного поверх.

Для больших заказов, сканер может быть выполнен в другом цвете.



FR21 Neon настольный сканер в черном цвете.

Производительность	Датчик изображений	640×480 CMOS		
	Освещение	Белый светодиод		
	Распознаваемые штрих-коды	2D	PDF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code.	
		1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.	
	Режим сканирования	Режим ожидания, непрерывный режим		
	Разрешение*	≥5мил		
	Угол сканирования**	Наклон: ±30°, Поворот: 360°, Перекос: ±30°		
	Мин. символьный контраст	25%		
	Поле обзора	По горизонтали 73°, По вертикали 56°		
	Физические свойства	Интерфейс	RS-232, USB	
Размеры		70.5(Ш) × 60,2(Г) × 120.7(В) мм		
Вес		242г		
Уведомления		Звуковой сигнал		
Рабочее напряжение		5VDC±5%		
Потребление тока@5VDC		127.3мА (обычный), 280.7мА (максимальный)		
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	-20°C до 60°C (-4°F до 140°F)		
	Диапазон температур хранения	-40°C до 70°C (-40°F до 158°F)		
	Влажность	5%~95% (без конденсации)		
	Защита от статического электричества	± 12 кВ (воздушный разряд), ± 6 кВ (контактный разряд)		
	Защита от падения	1.2м		
	Герметичность	IP50		
Сертификации	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC/EN 62471			
Аксессуары	Кабель	USB	Используется для подключения FR21 к хост-устройству.	
		RS-232	Используется для подключения FR21 к хост-устройству.	
	Блок питания	DC5V для питания FR21 с помощью кабеля RS-232.		

*Условия: T= 23°C; Освещение=300lux с использованием лампы накаливания; изображения штрих-кодов, изготовленные Newland. Версия: V1.0

**Условия: Расстояние сканирования = (мин. DOF + макс. DOF)/2; T= 23°C; Освещение = 300lux с использованием лампы накаливания; 1D: Code 128; 5 Bytes; Разрешение=10мил; PCS=0.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Newland EMEA
главный офис
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Нем. язычные страны
+49 (0) 182 82916-16
info@newland-id.de

Великобритания
+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

Франция
+39 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Россия
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

Испания и Португалия
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com

Средний Восток
+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Италия
+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

Южная Африка
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Север и Балтика
+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com

Иран
+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com